

Anleitung Mobiler GPS-Peilsender

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Bitte beachten Sie vor der Inbetriebnahme des Peilsenders die nachfolgenden Hinweise:

1. Laden Sie den Sender 4 – 5 Stunden auf. Ein Ladegerät liegt bei, der USB-Anschluss zum Laden befindet sich unter der Gummiabdeckung auf der rechten Seite.
2. Für den Betrieb empfehlen wir eine ALDI-Talk SIM-Karte. Die Sender sind auf diese SIM-Karten vorprogrammiert und funktionieren nach dem Einlegen der SIM-Karte sofort. Der Aldi Datentarif ist sehr günstig, daher empfehlen wir die Verwendung einer Aldi-Karte. Deaktivieren Sie die PIN-Abfrage der SIM-Karte. Legen Sie hierzu die Karte in Ihr Handy und deaktivieren Sie unter „Sicherheitseinstellungen“ in Ihrem Handymenü den Punkt „PIN-Abfrage“. Lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung Ihres Handys nach, wie dieser Schritt durchzuführen ist. Um den Peilsender mit einer anderen SIM-Karte zu betreiben, beachten Sie bitte den Punkt „APN Einstellungen“ am Ende der Anleitung. Bitte verkleinern Sie die SIM-Karte nicht. Der Sender benötigt eine normale SIM-Karte. Es kann keine Micro- oder Nano-SIM verwendet werden.
3. Die SIM-Karte muss registriert und freigeschaltet werden. Beachten Sie hierzu bitte die Hinweise in der Anleitung des Netzbetreibers.
4. Nachdem die SIM-Karte registriert und freigeschaltet wurde, machen Sie einen Telefonanruf mit der neuen Handykarte und gehen Sie einmal kurz mit dem Handy ins Internet (z. B. bei Ihnen selbst auf dem Festnetz anrufen und www.web.de besuchen) um die Funktion der Karte zu testen.
5. Legen Sie die SIM-Karte in den Peilsender. Der Einschub für die SIM-Karte befindet sich auf der rechten Seite, unter der länglichen Gummiabdeckung.
6. Schalten Sie das Gerät ein (grauer kleiner Schalter oben, ca. 5 Sekunden gedrückt halten) und legen Sie den Sender ca. 5 Minuten unter freiem Himmel.
7. Nach ca. 5 Minuten hat der Sender das erste Mal gesendet und Sie können sich anmelden.
8. Installieren Sie – sofern noch nicht vorhanden – das Programm Google Earth auf Ihrem Rechner. Sie können die Installationsdatei unter earth.google.de kostenlos herunterladen.

Ihr Benutzername lautet:	Ihr Passwort lautet:
Erhalten Sie nach der Bestellung	Erhalten Sie nach der Bestellung

Peilsenderpositionen abrufen:

1. Benutzen Sie wenn irgend möglich Mozilla Firefox als Browser.
2. Geben Sie oben in den Adressleiste www.trackingbase.com ein.
3. Geben Sie Ihre Benutzernamen ein.
4. Geben Sie Ihr Kennwort ein.
5. Klicken Sie auf den kleinen grünen Haken.
6. Sie sehen nun in der Kartenübersicht den zuletzt gesendeten Standort des Senders.
7. Um die komplette Fahrstrecke zu sehen klicken Sie links im Menü auf Geräteübersicht → Alle Tracker anzeigen → DUS-XXXXXX → die komplette Fahrstrecke wird angezeigt.

Bei Fragen, einfach anrufen: 09842 / 95304-28

(Mo.-Fr. 08:30 – 12:00 und 13:00 – 17:00 Uhr)

oder schreiben Sie uns eine kurze E-Mail an info@detektei-schutzdienst-shop.de

Hardbox mit Zusatzakku:

Als optionales Zubehör bieten wir eine wasserdichte Hardbox mit Haftmagneten und Zusatzakku für den Peilsender an. Die Box ist wasserdicht und ist mit einem starken Haftmagneten ausgestattet, um die Befestigung des Senders im Außenbereich zu ermöglichen. Zudem wird die Akkulaufzeit auf bis zu 6 Monate (je nach Benutzung/Häufigkeit der Peilung) verlängert. Sollten Sie diese Box mitbestellt haben, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Drehen Sie den Peilsender um (Lichter nach unten)
- Sie sehen nun 4 kleine Gummknöpfe
- Entfernen Sie die Gummknöpfe mit einem spitzen Gegenstand (Schraubenzieher, Messer, etc.)
- Lösen Sie die vier darunter befindlichen Schrauben
- Entfernen Sie den Deckel des Senders
- Nehmen Sie den Akku heraus und ziehen Sie vorsichtig den weißen Kontaktstecker
- Stecken Sie nun den großen Zusatzakku an
- Packen Sie Sender und Akku in die Hardbox und verschließen Sie die Box. Vergessen Sie nicht, den Sender vorher anzuschalten.
- **ACHTUNG:** Schrauben Sie den Deckel nicht wieder auf den Peilsender, da dadurch die Kabel gequetscht und dauerhaft zerstört werden!
- Die Box ist innen mit Schaumstoff ausgekleidet. Der Sender und der Akku passen hier genau hinein und es kann nichts verrutschen oder beschädigt werden.
- Bringen Sie den Sender mit Hilfe der beiden Magneten an der Unterseite der Box am gewünschten Einsatzort an
- Verwenden Sie das Molex-Ladegerät um den Akku direkt zu laden. Stecken Sie hierzu den Akku vom Peilsender ab und verbinden Sie diesen direkt mit dem Ladegerät. Eine Ladung des Senders mit angeschlossenem Zusatz-Akku ist nicht möglich.

Roaming-Einstellungen für die Nutzung im Ausland:

Für die Nutzung des Peilsenders im europäischen Ausland muss die Roaming-Funktion hinzugebucht werden. Beachten Sie bitte, dass Sie den Roaming-Tarif für Internetnutzung buchen müssen, **nicht** den Tarif für Sprachanrufe. Legen Sie hierzu die SIM-Karte in ein geeignetes Mobiltelefon ein und wählen Sie die Nummer der Kontohotline 1155 (kostenlos). Die Auswahl der Roaming-Funktion

kann dann über das sprachgesteuerte Menü erfolgen. Buchen Sie hier das EU Internet-Paket (gültig für alle EU-Länder + Schweiz). Die Service-Hotline erreichen Sie unter der Nummer 1157 (kostenpflichtig). Sie erreichen die Hotline aus dem Ausland unter 0049 177 177 1157.

APN-Einstellungen:

Der Sender ist auf den Betrieb mit einer ALDI-Talk SIM-Karte vorprogrammiert. Sollten Sie den Sender mit einer SIM-Karte eines anderen Mobilfunkanbieters bzw. Netzbetreibers nutzen wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Senden Sie eine SMS-Nachricht mit folgendem Inhalt an die SIM-Karte im Peilsender:

#username,0000,3,[APN],[Benutzername],[Passwort]*

Sollte kein Benutzername oder Passwort benötigt werden, lassen Sie die Felder einfach leer. Die Kommata müssen trotzdem geschrieben werden. Das Kommando funktioniert nur, wenn es vollständig und fehlerfrei an den Sender gesendet wird. Nach erfolgter Umstellung des APN erhalten Sie vom Sender zur Bestätigung eine SMS mit dem Inhalt „APN Setup OK“ zurück.

Bitte ersetzen Sie [APN], [Benutzername] und [Passwort] durch die Werte in der nachfolgenden Tabelle:

Land	Netzbetreiber / Anbieter	[APN]	[Benutzername]	[Passwort]
Deutschland	Telekom	internet.t-mobile	t-mobile	tm
	E-Plus	internet.eplus.de	eplus	gprs
	O2	internet		
Österreich	Vodafone	web.vodafone.de	web	d2
	Connect One	web.one.at		
	Max Online	gprsinternet	GPRS	
	Mobilkom A1	A1.net	ppp@a1plus.at	ppp
Schweiz	tele.ring	web	web@telefing.at	web
	Orange	internet		
	Sunrise	internet	internet	internet
	Swisscom	igprs.swisscom.ch		

Sollte Ihr Netzbetreiber nicht aufgeführt sein, rufen Sie uns kurz an oder kontaktieren Sie den Mobilfunkanbieter direkt.

Haftungsausschluss:

Die Kulig Trading GmbH & Co. KG übernimmt keine rechtliche Gewährleistung und/oder Haftung für den Einsatz des Peilsenders. Beachten Sie daher unbedingt die gesetzlichen und datenschutzrechtlichen Vorschriften in Ihrem Land sowie in den Ländern, in denen das Gerät eingesetzt werden soll. Für den rechtmäßigen Einsatz und die Anbringung des Senders ist ausschließlich der Kunde verantwortlich. Halten Sie Benutzernamen und Passwort geheim. Für durch den Kunden oder durch Dritte verursachte Schäden oder missbräuchliche Verwendung wird keine Haftung übernommen.

©Kulig Trading GmbH & Co. KG – Ringstr. 25 – 97215 Uffenheim